

LifeSmart 随心开关说明书

Typical Graphic Layout | Scale: 1/1

尺寸	66*66mm
纸张	80g书纸
工艺	风琴折

正面



反面



折叠

折叠

折叠

折叠

折叠

折叠

产品介绍

LifeSmart 随心开关采用微动开关设计，使用寿命可达上万次，通过随心开关，可以实现一键开关灯，一键布防或撤防。配合其他LifeSmart智能设备，只需轻轻一点，就可以触发预先设定的情景模式运行或智能联动，随心定义自由生活。

规格参数

大 小	38.4*38.4*14.6MM
重 量	20g
材 质	ABS+PC
电池型号	CR2450 Panasonic
无线距离	100m (开放场)
工作湿度	5 ~ 90%
工作温度	-5 ~ 45°C
工作协议	CoSS
工作频率	433MHz GFSK

配对操作

LifeSmart 随心开关需要与智慧中心配对，才能加入到智能控制网络。

① 打开LifeSmart App，请确认已经连接到某一个智慧中心，点击首页屏幕右上角中的“+”，选择“添加新设备”，再选择“随心开关”，再选择设备需要加入的智慧中心，进入配对环节。

② 打开电池背板，拔出压在纽扣电池下的塑料片，按住背面黑色按键5秒以上，直至指示灯闪烁，点击“开始配对”。

③ 配对成功后，可以对随心开关进行重命名，分配房间，点击“完成”，页面自动返回App首页。随心开关将显示在分配的房间中，即设备添加成功。

④ 如果超时配对不成功，可重复1-3步骤，直至成功为止。

⑤ 放回电池背板，将随心开关粘贴在所需位置。

配对操作

⑥ LifeSmart随心开关具备强大的智能联动功能，这些高级使用功能，可以根据LifeSmart App提示进行操作，详细指导请参见官方网站www.ilifesmart.com的使用帮助部分。

声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。我们公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，我们尽全力在本手册中提供准确的信息，但是我们并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

如需要获取最新手册，请登录 www.ilifesmart.com



制造商：杭州行至云起科技有限公司
地址：杭州市滨江区滨康路352号中控信息大厦A座10楼

Copyright © 2020 杭州行至云起科技有限公司及其许可者版权所有，
保留一切权利。PN: 88000580 A9