
LifeSmort 云眸室内摄像头简易说明书

Typical Graphic Layout | Scale: 1/1

尺寸	80*80mm
纸张	80g书纸
工艺	折页



正面

反面

LifeSmart云起

LS198云眸室内摄像头 快速操作指导书 V1.0

配件: 螺丝包 适配器 电源线(1.2米) 六角螺丝 墙面固定底座

产品介绍

LifeSmart云眸室内摄像头拥有大视角镜头,让您无论身处何处,都可 以通过LifeSmart手机应用看到摄像头的实时画面,出门在外随时都能 了解家中情况。

规格参数

产品尺寸	φ78.5*115mm
重 量	180g
无线类型	Wi-Fi 2.4GHz
可视角度	90°
云台转动角度	水平355°垂直向上47°向下12°
分辨率	1080P
工作电压/电流	DC 5V 1.2A
工作湿度	5~90%
工作温度	-5~45°C

安装注意事项

1.可平放置于桌面,正常使用。 2.如何倒立或壁挂安装?

混凝土或水泥墙面

- 用电钻在墙面上打两个孔,将两颗塑料膨胀螺丝置于钻孔內。
- 取出摄像头黑色的墙面固定底座,将六角螺丝取出,并将六角螺丝有螺 纹部分置于底座槽内。

• 此时通过固定底座的圆孔将两颗自攻螺丝拧至塑料膨胀螺丝上,,把

• 取出摄像头黑色的墙面固定底座,将六角螺丝取出,并将六角螺丝有螺 纹部分置于底座槽內;

摄像头底部中央区域的螺纹拧至六角螺丝,旋转拧紧即可。

• 此时通过固定底座的圆孔将两颗自攻螺丝拧上去,把摄像头底部中央 区域的螺纹拧至六角螺丝,旋转拧紧即可。

配对操作

如果手机未安装LifeSmart App,请扫描右 边二维码,按照提示完成安装并注册。



1 打开LifeSmart App,点击主界面"+"图标,选择"**添加新设备**", 选择"**云眸室内摄像头**",开始配对流程。

2 根据App提示操作,完成配对。

3 如果配对不成功,可重复以上步骤。

4 LifeSmart云眸室内摄像头具备强大的智能联动功能,可以根据

LifeSmart App提示进行操作。

保修说明

感谢您购买LifeSmart产品。为了保障您的权益,请仔细阅读以下内 容:根据国家三包政策规定,本公司的产品保修期为一年(自购买之 日起计算,无法核实购买日期的,以出厂日期为准)。在保修期内, 凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免

寄送保修前请拨打 400 - 886 - 1911 与我们的售后人员取得联系。

技术支持

技术微信公众号:

iLifeSmart

用户支持邮箱: support@ilifesmart.com

网址:

技术支持电话:

制造商: 杭州行至云起科技有限公司

地址: 杭州市滨江区滨康路352号中控信息大厦A座10楼

凡有以下情况之一,不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故 障或损害的;
- 已经超出保修期限的;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理;
- 人为导致产品损害,例如输入不合适电压,高温,进水,机械 损坏,摔坏,产品严重氧化或生锈等;
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、电击等导致的产品故障或 损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障

由于产品版本升级或其他原因,本手册内容有可能变更。我们公司保留 在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本 手册仅作为使用指导,我们尽全力在本手册中提供准确的信息,但是我 们并不确保手册内容完全没有错误,本手册中的所有陈述、信息和建议 也不构成任何明示或暗示的担保。

如需要获取最新手册,请登录 www.ilifesmart.com

LifeSmart为杭州行至云起科技有限公司的商标。对于本手册中出现的 其它公司的商标、产品标识及商品名称,由各自权利人拥有。未经本 公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分 或全部,并不得以任何形式传播。